

抜群の抑止力効果!!  
万引・盗難にお困りなら

バッテリー  
レス

ミテマスmini

低価格で  
どこでも設置可能な  
防犯モニター

優れた6つの特徴

低価格 / 簡単設置 / 縦横自由 / 音声案内  
長時間録画 / 人感センサー

バッテリーレス

店舗セキュリティをより簡単に **新発売**

ミテマスmini





# ミテマスmini は、どんな一瞬も見逃さない!



万引防止



書店

犯罪抑止

監視・管理



バックチェック



エレベーター



工場の危険エリア



セルフレジ

## 特徴 Features

### らくらく設置

工事不要・AC電源に接続するだけ

- 電源供給ONで自動起動、録画開始、電源供給OFFで自動シャットダウン
- 本体のカメラの一体型仕様
- 背面金具で取り付け※

VESA75×75 モニタ金具、防犯カメラフックサーなどで設置



↓ 外観イメージ



### 低コストで導入可能

ミテマス標準機より機能を集約、製品小型化により安価でご提供

- 低価格で設置数増加により多くの場所をカバーできるようになる。
- 小型化で陳列の邪魔にならずに設置

### 人感センサー搭載

センサー機能により無駄なく効果的な防犯機能を実現

- 人感センサー検知時に検知出力  
※ピンポン・いらっしゃいませ (音量可変)  
センサー録画標準設定(検知後約3分録画)

### リアルタイムモニタ出力

リアルタイム監視で抜群の抑止力

- モニタに監視映像が映ることでの万引きなどへの高い販売抑止効果
- 年月日時分秒のモニタ表示、録画可能。



### 総録画時間 10日以上(目安)

長時間録画で安心

- 映像はSDカードに自動録画
- SDカード自動上書き設定
- ※micro SDXCカード 128GB使用時



項目	内容	詳細
製品名	ミテマスmini	
型番	MT mini21	
基本性能	簡単運用	電源供給オン・オフのみで自動起動・自動シャットダウン
	モニタ表示	カメラ映像を常時表示・センサー反応時のみ表示を選択可能
	検知時自動録画	常時録画または人感センサー反応時のみ録画を選択可能
	自動上書き	外部メモリー容量満杯時に自動上書き(古い順)
	人感センサ	検出距離 約5m以内 検出精度 約100度
	検知音出力	センサ反応時の音声出力として「ピンポン」・「いらっしゃいませ、ご来店有難う御座います」を選択可能(音量可変)
	保護機能	・ボタン操作保護 ・電源ジャック/外部メモリのカバー
録画部	センサ出力	センサ反応時に接点信号(総線型)を出力可能
	外部メモリ	microSDHC・microSDXCカード: 16GB~128GBまで対応可能 圧縮方式: MP4
	録画時間	総録画時間: 10日以上(128GBメモリ搭載時の目安です) センサ連動録画モード時: 反応後30秒/1分/3分間の録画を選択可能
	タイムスタンプ	年月日時分秒をモニタ上に出力(録画データにも反映)

項目	内容	詳細
カメラ部	画像数	200万画素
	画角	垂直 約112度 水平 約58度(縦向き設置)
	画像サイズ	7インチ
モニタ部	視野角	上下左右 約170度以上 *IPS仕様
	画素数	1024×600
	表示向き	モニタ上 ミラー表示(鏡映し表示) 録画映像 非ミラー表示(実像表示)
	外形・色	230(H)×118(W)×23(D) mm ホワイト(シボ有)
一般	質量	約370g
	取付仕様	取付穴: VESA規格(75×75mm) U1/4 インチネジ(中央1カ所)
	電源	ACアダプター 方式: DC出力5V 2A
	入出力端子	電源ジャック センサ出力ジャック microSDカード用ソケット
	動作環境	屋内用 温度: 0℃~40℃ 湿度: 85%以下(非結露)
	付属品	ACアダプター、取扱説明書 注) microSDカード、取付金具は別売り。

## マイティキューブ株式会社

東京都中央区日本橋本町3-8-4 ライフサイエンスビルディング4 5F  
TEL: 03-5656-0355(代表) FAX: 03-5656-0356

**MightyCube**  
TAG THE WORLD